

Общая информация о продукте

Aqara Water Leak Sensor — беспроводной датчик вовремя предупредит о протечке воды. В нижней части датчика — два металлических контакта.

Когда они касаются воды, датчик отправляет сигнал на Aqara Hub. Тот включает сигнализацию и отправляет оповещение на смартфон.

Справочная информация

1. Для работы устройства требуется Центр умного дома (хаб) с поддержкой протокола Zigbee 1.2.
2. При использовании устройства с HomeKit требуется домашний центр Apple HomeKit.
3. Для получения более подробной информации посетите сайт www.aqara.com/support.




Световой индикатор

Кнопка сброса

Длительное нажатие в течение
5 сек.: сброс/подключение к сети

Однократное нажатие: проверка
соединения



Контакты

Быстрая настройка

1. Прежде чем активировать устройство, убедитесь, что у вас загружено приложение Aqara Home и установлен Центр умного дома (хаб) Aqara с поддержкой Zigbee 3.0.
2. Откройте приложение, нажмите «+» в правом верхнем углу на главной странице приложения, а затем «Добавить устройство (аксессуар)». Выберите «Датчик протечки» и следуйте инструкциям в приложении.

* В случае сбоя соединения переместите устройство ближе к Центру умного дома (хабу) и повторите попытку.


Монтаж

Проверка соединения с Центром умного дома (хабом):
однократно нажмите кнопку сброса. Если хаб подаёт голосовые команды, значит связь стабильна.

* Для максимально эффективной работы устройства избегайте металлических предметов и поверхностей вблизи устройств.


Вариант 1

Разместите датчик на горизонтальной поверхности в том месте, где требуется отслеживание протечки воды.



Вариант 2

Шестигранной отверткой ослабьте датчики, и подключите к кабелям для использования во множестве интеллектуальных сценариев.



* Чтобы обеспечить пыле- и водонепроницаемость устройства, необходимо убедиться в том, что задняя крышка плотно закрыта, а паз находится на одной линии с контактами.

* Антенна датчика находится над значком капли воды.

Замена батареи

1. Вставьте что-нибудь плоское в паз крышки батарейного отсека, поверните против часовой стрелки и откройте крышку.
2. Вставьте новую батарею CR2032 в батарейный отсек, обращая внимание на знаки полярности.
3. Закройте и затяните крышку батарейного отсека. Убедитесь, что паз крышки батарейного отсека находится на одной линии с контактами.



Закрытое положение



Открытое положение

Технические характеристики

Наименование продукта: Aqara Water Leak Sensor

Модель: SJCGQ11LM

Габариты: 50 × 50 × 15 мм (1,97 × 1,97 × 0,59 дюймов)

Протокол беспроводной связи: Zigbee

Батарея: CR2032

Температура эксплуатации: -10°C – +55°C (14°F – 131°F)

Рабочая влажность: 0 – 100% относительной влажности

Максимальная мощность передатчика (Zigbee): 9,9 дБм

Рабочая частота: 2400 – 2483,5 МГц

Правила и условия хранения и транспортировки

Оборудование должно быть защищено от внешних воздействий. Допустимая температура окружающего воздуха -20° – +60°C (-4° – +140°F).

Информация о мерах при неисправности оборудования

В случае обнаружения неисправности оборудования:

1. Извлеките элемент питания;
2. Обратитесь в сервисный центр для получения консультации.

Оборудование не нуждается в периодическом обслуживании в течение срока службы.

Меры предосторожности

1. Этот прибор — НЕ игрушка. Пожалуйста, не допускайте к нему детей.
2. Данный прибор предназначен для использования только внутри помещений. Не используйте его во влажной среде или на открытом воздухе.
3. Оберегайте прибор от воздействия влаги, не допускайте попадания воды или других жидкостей на устройство.
4. Не помещайте прибор в закрытый корпус, если там нет вентиляции.

5. Не пытайтесь отремонтировать прибор самостоятельно. Все ремонтные работы должны выполняться специалистом.
6. Этот прибор предназначен для повышения комфорта и качества домашнего пребывания и напоминания о домашних событиях.
Если пользователь нарушает инструкцию по использованию прибора, производитель не несёт ответственности за риски и повреждение имущества.

Производитель: Lumi United Technology Co., Ltd.
Room 801-804, Building 1, Chongwen Park, Nanshan
iPark, No. 3370, Liuxian Avenue, Fuguang
Community, Taoyuan Residential District, Nanshan
District, Shenzhen, China

Офис 801-804, здание 1, парк Чонгвен, Наньшань
iPark, №3370, проспект Люсянь, микрорайон Фугуан,
жилой район Таоюань, р-н Наньшань, г. Шэньчжэнь,
Китай Сайт: www.aqara.com
E-mail: www.aqara.com/support
Сделано в Китае

Импортер: ООО «СофтМастер»
Адрес: 125252, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный
округ Хорошевский, ул. Авиаконструктора Микояна,
д. 12, помещ. II, ком.7,8,9,10,11
Сайт: www.aqara.ru
Телефон: 8-800-222-01-57
E-mail: support@aqara.ru
С информацией о сертификатах и декларациях
можно ознакомиться на сайте www.aqara.ru/cert.

